

uucico

UUCP文件传输服务程序

补充说明

uucico命令 命令UUCP文件传输服务程序。uucico是用来处理uucp或uux送到队列的文件传输工具。uucico有两种工作模式：主动模式和附属模式。当在主动模式下时，uucico会调用远端主机；在附属模式下时，uucico则接受远端主机的调用。

语法

```
uucico [-cCDefqv wz] [-i<类型>] [-I<文件>] [-p<连接端口号码>] [-] [-rl] [-s<主机>] [-S<主机>] [-u<用户>] [-x<类型>] [--help]
```

选项

- c或--quiet 当不执行任何工作时，不要更改记录文件的内容及更新目前的状态。
- C或--ifwork 当有工作要执行时，才调用-s或-S参数所指定主机。
- D或--nodetach 不要与控制终端机离线。
- e或--loop 在附属模式下执行，并且出现要求登入的提示画面。
- f或--force 当执行错误时，不等待任何时间即重新调用主机。
- i<类型>或--stdin<类型> 当使用到标准输入设备时，指定连接端口的类型。
- I<文件>或--config<文件> 指定使用的配置文件。
- l或--prompt 出现要求登入的提示画面。
- p<连接端口号码>或--port<连接端口号码> 指定连接端口号码。
- q或--quiet 不要启动uuxqt服务程序。
- r0或--slave 以附属模式启动。
- s<主机>或--system<主机> 调用指定的主机。
- u<用户>或--login<用户> 指定登入的用户帐号，而不允许输入任意的登入帐号。
- v或--version 显示版本信息，并且结束程序。
- w或--wait 在主动模式下，当执行调用动作时，则出现要求登入的提示画面。
- x<类型>或--X<类型>或--outgoing-debug<类型> 启动指定的排错模式。
- z或--try-next 当执行不成功时，尝试下一个选择而不结束程序。
- help 显示帮助，并且结束程序。

实例

使用主动模式启动uucico服务。在命令提示符下直接输入如下命令：

```
uucico -rl
```

提示：该命令一般没有输出。

From:

<https://rd.irust.top/> - 学习笔记

Permanent link:

<https://rd.irust.top/doku.php?id=command:uucico>

Last update: **2021/10/15 14:58**

